Габаритные размеры батарейного стеллажа СА-С32 (ШхГхВ): (820мм×895мм×1230мм). В комплект входит аккумуляторные перемычки, держатели проводов и батарейный автомат. В одном стеллаже может быть установлено 32 штуки аккумуляторов 12 В емкостью до 100 Ач. Внешний вид приведен на рисунке 1 ниже.



Рисунок 1

Сборка батарейного стеллажа выполняется на месте установки. Последовательно выполните следующие действия:

1. Установите нижнюю часть стеллажа на пол и поместите направляющие передней и задней панели в углубления на нижней части как показано на рисунке 2.



Рисунок 2

2. В соответствии со схемой соединений разместите аккумуляторы на основании батарейного стеллажа, подключите перемычки и закрутите соединительные винты на полюсах батарей как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

3. Установите первую, вторую и третью полку. При этом устанавливайте аккумуляторы, соединяя их перемычками в соответствии со схемой соединения, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4

4. После подключения всех аккумуляторов проверьте и убедитесь, что подключение выполнено правильно и напряжение на аккумуляторах соответствует номинальному. Затем установите левую и правую боковую панель как показано на рисунке 5.



Рисунок 5

5. Установите верхнюю крышку батарейного стеллажа. После этого сборка стеллажа завершена, как показано на рисунке 6.



Рисунок 6

Способ подключения: В данной модели стеллажа 4 аккумуляторных полки. Вначале следует последовательно соединить между собой аккумуляторы на одной полке (8 аккумуляторов на каждой). Потом последовательно соединить между собой все 4 аккумуляторных полки. Подключите анод и катод соединительных проводов к вводной клемме автоматического выключателя на боковой панели. После этого подключите 2 провода с выводной клеммы к линии батарей как показано на рисунке 7.

Внимание: Не перепутайте подключение положительного и отрицательного вывода аккумуляторов. Это может привести к их повреждению или возникновению аварийной ситуации.



Рисунок 7

Комплектация батарейного стеллажа CA-C32:

Название	Кол-во	Провод	Кол-во	Примечание
Основание	1	Черный 130 мм	16	
Передняя панель	1	Черный 300 мм	12	
Задняя панель	1	Черный 710 мм	3	
Полка	6	Черный 1300 мм	1	
Боковая панель	6			
Верхняя крышка	1			
125A-3P защитный автомат	1			

Возможна установка защитного автомата до 250 А